



郑州中航软件开发有限公司

规格	型号	ZH-U3	
	适用范围	支持1/16、1/8、1/4、单双色, 室内外单元板	
	最大控制点	2048*32 1024*64 800*80	
硬件	处理器	ARM7	
	LedOS 系统	内置 LedOS V0.80操作系统	
	存储容量	8M bit	
	通讯	RS232	支持
		U 盘	支持
		距离	RS232有效通讯距离为: 120米
		U 盘	USB 延长线
		波特率	9600 38400 115200
	显示适配卡	板载5组 T12接口【可定制08接口】	
	单元板测试	快速测试出单元板是否存在瞎点、暗亮, 全红等问题	
	工作电压	5V (范围4.5V~5.5V)	
	功率	≤0.5W	
	环境温度	-30℃~70℃	
软件	操作系统	支持 Windows2000、NT、XP、Vista 和 Win7	
	配套软件	LedControl 图文管理系统	
功能显示	寻卡	软件自动寻找串口, 读取控制卡参数版本型号	
	多节目播放	添加多个节目, 可设置多节目轮流播放, 定时播放, 定长播放, 锁定单个节目播放	
	多分区	每个节目可同时添加多个自由分区(并非传统意义上的伪分区)、任意大小、位置、独立运行	
	节目类型	图文、字幕、表格、图片、GIF 动画、数字时间、模拟表盘、计时、温度	
	定时开关机	支持软件强制开关机和定时开关机	
	动作方式	63种显示方式和42种退出方式任意搭配两千多种随机组合完美搭配	
	流水跑边	200余种流水跑边模式 支持单个分区和全局同时使用跑边模式	
	亮度调节	支持0-15级亮度自动调节	
其他	扫描方式	通过软件设置(免跳线设计)	
	OE	通过软件设置正、负(免跳线设计)	
	DA	通过软件设置正、负(免跳线设计)	

效果展示地址: http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1MTI0Nzgw.html

公司网址: <http://www.zhonghanged.com>

联系电话: 0371-68211859 13346958092 传真: 0371-60155794

QQ: 344275982 邮箱: zhonghanged@foxmail.com