



深圳市迪比亚科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡宝田工业区 22 栋二楼

电话：0755-27455668 传真：0755-27455988

www.dby-tech.com

Mail:market@dby-tech.com

RC06A 产品简介

本款遥控器为十二个键遥控器，是目前我公司遥控器中发射功率最大的一种，采用声表器件（SAW）稳频。广泛应用于无线报警和无线控制等场合。

一、主要技术指标：

1. 工作电压：12V（23A 电池）
2. 工作电流： $\leq 30\text{mA}$
3. 工作频率：303MHz、310MHz、315MHz、433.92MHz（可选）
4. 频率偏差： $\leq \pm 100\text{KHz}$
5. 编码芯片：PT2262（割码）FP527（免割码）HCS301（滚动码）等

二、性能特征：

1. 高稳定性：采用 SMD 进口贴片元件，声表面谐振器稳频(SAW)，6.5G 超高频三极管
2. 有多种外壳颜色可选
3. 12 个遥控按钮
4. 体积：85*37*17（L*W*H）mm

三、典型应用：

1. 各种防盗报警器
2. 各种遥控控制，电动窗帘，卷帘门，停车场道闸控制

